



szt.1

P01	Nr				0	01	02	03	04
0,2	Pi [kW]	18,6		–	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ Typ 1 KOMBINOWANY	6,6	6,6	2,1	3,2
HDGszo 3x1,5mm²	TYP KABLA	YKYzo 5x25mm²		HDGs 2x1,5mm²		YDYzo 5x4mm²	YDYzo 5x4mm²	YDYzo 3x4mm²	YDYzo 3x6mm²
CENTRALKA SAP POM. 03	NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z RG (wolnostojącej)	WYZWAŁCZ WZROSTOWY	STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM P.POŻ		ROZDZIELNICA R2 POM. 0.3	ROZDZIELNICA RPK2 POM. 0.1	ROZDZIELNICA RK2 POM. 0.2	ROZDZIELNICA RC2 POM. 0.3


Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	SD203/63A+S2C-A2 rozłącznik instalacyjny z wyzwalaczem	1
2.	DV M TNS 255 , ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany	1
3.	PF przetłacznik faz	1
4.	S203 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
5.	S203 – C20 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
6.	S201 – C20 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
7.	obudowa do RG2 naścienna bez drzwi	1
8.	XLP00 rozłącznik bezpiecznikowy (ZKb2)	1
9.	obudowa z tworzywa termoutwardzanego na własnym fundamencie o IP44 z oddzielnymi komorami do złącza kablowego i rozdzielni głównej	1



- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 63 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 36
Szerokość: 387 mm
Wysokość: 387 mm
Głębokość: 119 mm

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	<div>Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw</div> <div>Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw</div> 		
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01			
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA			
TEMAT RYSUNKU:	ZŁĄCZE KABLOWE I ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG2 BUDYNEK NR 2	DATA: 02.2017	SKALA: 1:10	NR RYS.: EB2-02